基于北斗导航星座的语音与定位同传通信系统

敖振¹, 李凤¹, 马婧², 何贵青¹

(1.西北工业大学 电子信息学院, 陕西 西安 710072; 2.陕西省无线电监测站, 陕西 西安 710065)

摘 要:针对中国北斗比 GPS 等其他导航系统独有的短报文双向通信功能,研发了适配北斗短报文信道的 600 bit/s 声码器。声码器采用正弦激励线性预测(sinusoidal excitation linear prediction, SELP)算法,实现了通信质量清晰的语音通信,并进一步设计了一种处理定位信息的坐标压缩算法,为语音编码数据提供了更大的传输空间。基于以上研究,实现了仅用北斗导航系统完成双向保密语音和定位同传的通信系统。该系统首先利用语音转换程序将声码器编解码模块获取的语音编码数据转换为北斗短报文数据格式;然后利用语音编解码解析程序与经纬度解析程序从北斗短报文数据中解析出语音编码与位置信息;最后,在北斗短报文收发器上验证了语音通信与定位传输实验效果,主观 MOS 测试评分表明该研究为北斗短报文语音通信实用化铺平了道路。

关 键 词:北斗短报文;SELP;低速率语音编码;坐标压缩;语音与定位同传通信系统
中图分类号:TN927 **文献标志码:**A **文章编号:**1000-2758(2020)05-1010-08

手机、卫星电话、对讲机、北斗短报文终端等通信技术装备各有其局限性。例如,手机无法在信号盲区使用,对讲机只限于短距离广播通信,这就很大程度上限制了它们在抗震救灾等应急环境下的使用^[1]。通信卫星本身不能定位导航,在户外作业领域具有局限性,且难以负担昂贵资费。北斗短报文使用文字通信,需逐个字符输入,不便于推广使用,且交互时间长,耽搁救援^[2]。因此,基于北斗实现语音和定位的同传,为户外通信、应急救援开辟了新的技术途径。

目前,低速率语音编码算法已有广泛的研究。基于混合编码的码激励线性预测(code excited linear prediction, CELP)^[3]在 1.2×10^3 bit/s 及更低的语音编码速率下,合成语音质量不高,编码质量低^[4]。文献[4-5]中,基于混合激励线性预测(mixed excitation linear prediction, MELP)算法的 2.4×10^3 bit/s 及更低语音编码速率采用单脉冲作为浊音激励源,使得语音单调,自然度不足。文献[6]中提出了混合 MELP/CELP 语音编码模型,在编码端利用 MELP 和 CELP 分别对强弱清浊音进行处理,解决了相位不同步问题,但是编码速率太高。为了适应复杂的低速率语音通信场合,文献[7]中设计了一种基于 TMS320F28335 DSP 的多速率声码器,但是几种速率之间的转换调用算法频繁,语音编解码实时性不高。随着语音处理技术的发展,结合波形编码与参数编码的正弦激励线性预测算法(sinusoidal excitation linear prediction, SELP)^[8]带来了更大的优势。在工程上它采用正弦激励模型作为浊音激励源,有效地描述了语音的周期特性和幅度特性。SELP 算法不仅解决了 CELP 算法在低速率下语音质量急剧下降和美国联邦标准 MELP 算法存在的语音自然度不足的问题,而且能够在低编码速率下使得合成语音保持极高的质量,且算法的复杂度较低^[4,8,9-10]。

本文创新点如下:①基于 SELP 设计了 600 bit/s 声码器,将语音编码用北斗短报文协议封装,完成了双向加密语音对讲。②将北斗输出的 17 字节的经纬度数据压缩为 6.5 字节,然后通过北斗短报文和

收稿日期:2020-01-07 基金项目:航空科学基金(2017ZD53047)、西安市科技成果转化项目(N2017KE0149)与陕西省重点研发计划项目(N2018KE0058)资助

作者简介:敖振(1997—),西北工业大学硕士研究生,主要从事智能信息处理、无线通信网络优化研究。

通信作者:何贵青(1977—),女,西北工业大学副教授,主要从事遥感信息获取与处理、智能信息处理研究。

语音同时传输。本文研究实现了仅基于北斗导航卫星同时完成加密语音双向对讲和定位共享的功能,具有重要的理论与产业化价值。

1 声码器技术

本文在 2.4×10^3 bit/s SELP 算法的基础上,采用多帧联合量化技术^[4,11] 设计了 600 bit/s SELP 算法的声码器,拓展了低码率语音处理技术在语音通信领域的应用。

1.1 声码器的编码原理

声码器的编码具体流程如图 1 所示。

图 1 声码器编码流程图

声码器压缩编码算法采用了 4 帧联合量化设计。因此,在分帧长度为 20 ms 的 2.4×10^3 bit/s SELP 算法基础上,通过时间窗截取帧长为 80 ms 的语音,并将语音信号编码为每帧 48 bit。这样在传输速率 12.5 帧/秒下得到声码器编码速率为 600 bit/s。然后利用每帧 48 个比特进行量化编码,对预处理的原始语音进行线性预测编码(linear predictive coding, LPC)分析、基音估计、能量及 FFT 变换分析,经过 LPC 转换线谱对系数(LSP)后进行基音量化、LSP 量化与能量量化。

1) 基音估计

对语音周期的提取有波形估计法、相关法和变化法 3 种,在 SELP 算法中,采用自相关法提取语音周期。

首先,在语音信号中去除高频信号对基音提取的影响,将语音信号通过带宽为 800 Hz 的低通滤波器来实现。滤波器的系统函数如公式(1)所示。

$$H(z) = \frac{0.3069}{1 - 2.4552z^{-1} + 2.4552z^{-2} - 1.152z^{-3} + 0.2099z^{-4}} \tag{1}$$

SELP 算法采用对线性预测逆滤波器所求出的残差信号计算自相关函数来提取语音周期,利用线性预测逆滤波去除语音信号的谱包络,阶数越高对声道滤波器的模拟越好,但会使谱包络谷处的噪声提升,降低信噪比,影响基音周期的精度。综合以上因素,在 SELP 算法中采用二阶线性预测逆滤波器的系数 a_1, a_2 ,其由输入语音信号的前 3 个自相关系数 $r(0), r(1), r(2)$ 来表示,如公式(2)所示。

$$\begin{cases} a_1 = \frac{r(0)r(1) - r(1)r(2)}{r(0)^2 + r(1)^2} \\ a_2 = \frac{r(0)r(2) - r(1)^2}{r(0)^2 + r(1)^2} \end{cases} \tag{2}$$

可得逆滤波器的传递函数如公式(3)所示。

$$H(z) = 1 - a_1z^{-1} - a_2z^{-2} \tag{3}$$

考虑到现实生活中有很多童音和女性的声音的基因周期低于 20,因此 SELP 算法中设置的基音周期范围为 $[18, 144]$,比 MELP 算法的稍低,这样降低语音基音周期的下限会提高合成语音的质量。我们把经过线性预测逆滤波之后的语音信号设为 $e_{LP}(n)$,那么对其计算归一化自相关函数,即在 $[18, 144]$ 区间内对基音周期进行估计。采用的归一化自相关函数计算如公式(4)所示。

$$r(m) = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} e_{LP}(n)e_{LP}(n+m)}{\left[\sum_{n=0}^{N-1} e_{LP}(n) \times e_{LP}(n) \right]^{1/2} \times \left[\sum_{n=0}^{N-1} e_{LP}(n+m) \times e_{LP}(n+m) \right]^{1/2}} \tag{4}$$

$(m \in [18, 144])$

另外,为了减少自相关分析过程中提取基音参数产生的倍频或半频错误,算法采用了动态规划算法对基音周期的提取进行平滑,从而选出最佳基音

周期。SELP 算法中,每一帧选择 5 个最大的归一化自相关函数 $r(m)$ 作为基音周期的候选值,从而保证基音周期的命中率。

2) LPC 分析

线性预测编码(LPC)分析技术^[12]是现代语音信号处理的核心技术,广泛应用于各种语音编码算法中。它的思想是借助线性预测误差滤波器,利用语音信号的相关性,将当前的语音信号用若干个过去信号的线性组合来表示或逼近,通过使当前真实的语音信号与预测值之间的误差在某种准则下达到最小值来唯一确定一组预测系数,而这组系数正是语音产生模型中声道模型的系数。

语音信号线性预测模型框图如图 2 所示。

图 2 语音信号线性预测模型

其中, $A(z)$ 为线性预测误差滤波器的传递函数,表达式如公式(5)所示。

$$A(z) = 1 - \sum_{i=1}^p a_i z^{-i} \quad (5)$$

式中: p 为线性预测误差滤波器的阶数; a_i 为线性预测误差滤波器系数。

设当前语音信号为 $x(n)$, 过去 p 个信号为 $x(n-1), x(n-2), \dots, x(n-p), x_e(n)$ 为 $x(n)$ 的线性预测值, $e(n)$ 为 $x(n)$ 与 $x_e(n)$ 的误差, 则线性预测值、预测值与原始值之间的误差计算如公式(6)至(7)所示。

$$x_e(n) = \sum_{j=1}^p a_j x(n-j) \quad (6)$$

$$e(n) = x(n) - x_e(n) \quad (7)$$

在某种准则下由已知的 $x(n)$ 求出 a_j , 其中 $j = 1, 2, \dots, p$ 。理论上我们选择均方误差 $E[e^2(n)]$ 最小准则, 其中 E 为数学期望。为了使 $E[e^2(n)]$ 达到最小, $\{a_j\}$ 必须满足

$$\frac{\partial(E[e^2(n)])}{\partial a_k} = 0, k = 1, 2, \dots, p, \text{ 如公式(8) 所示。}$$

$$\frac{\partial(E[e^2(n)])}{\partial(a_k)} = 0 \quad (8)$$

将公式(6)至(7)代入公式(8), 可得公式(9)。

$$E\left\{\left[x(n) - \sum_{j=1}^p a_j x(n-j)\right] * x(n-k)\right\} = 0 \quad k = 1, 2, \dots, p \quad (9)$$

即有

$$E[e(n) * x(n-k)] = 0 \quad (10)$$

得 $e(n)$ 与 $x(n-k)$ 相互正交。

我们令 $x(n)$ 的自相关序列为 $r(k, j) = E[x(n-k) * x(n-j)]$, 则可得公式(11)

$$\sum_{j=1}^p a_j r(k-j) = r(k) \quad k = 1, 2, \dots, p \quad (11)$$

其矩阵计算表达式如公式(12)所示。

$$\begin{bmatrix} r(0) & r(1) & \cdots & r(p-1) \\ r(1) & r(0) & \cdots & r(p-2) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ r(p-1) & r(p-2) & \cdots & r(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \cdots \\ a_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r(1) \\ r(2) \\ \cdots \\ r(p) \end{bmatrix} \quad (12)$$

由公式(12)可知, 我们只需要求出 $r(k)$ 就可以得出预测系数。本文采用 Levinson-Durbin 算法求解预测系数。

本文对声码器研究的核心思想是: 基于编码产生的 LSP 参数、基音参数和能量参数等语音参数, 将语音信号看作一组正弦谐波的叠加总和, 如公式(13)所示。

$$s(n) = \sum_{m=1}^L B_m \cos(\omega_m n + \theta_m) \quad (13)$$

这样只需要找到每一个正弦波频率, 并提取其所对应的幅值和相位就可以利用正弦模型与编码端的语音参数对语音信号进行参数编码。本文采用高分辨率离散傅里叶变换(DFT)幅度谱选峰的方法来找到描述语音信号的最佳频率点。参数估计流程如图 3 所示。

图 3 正弦参数估计流程图

其中 $s(n)$ 为原始语音信号, 非线性基音(non-linear pitch, NLP)估计实现基频值的提取。

1.2 声码器译码基本原理

根据语音组成结构, 译码端使用正弦激励与噪声激励的混合激励方式对语音进行合成, 其中利用正弦谐波信号作为浊音激励源, 白噪声发生器产生清音部分的激励信号。整个过程摒弃了普通电话采用的发送语音波形的思想, 而是利用北斗信道将正弦参数传输到解码器, 最终重建语音。

译码基本流程如图 4 所示。

图 4 声码器译码流程图

2 北斗语音 & 定位同传系统

本文搭建的北斗语音和定位同传系统的总体结构如图 5 所示。

图 5 北斗语音对讲系统总体结构

系统硬件结构关系图如图 6 所示,硬件系统主要包括声码器、STM32 处理器、RNSS 模块及其天线、RDSS 模块及其天线、蓝牙模块。STM32 处理器用于控制各模块协调工作;声码器用于语音编解码;RNSS 主要用于 BD2/GPS 双模定位、授时;RDSS 完成北斗短报文收发;蓝牙模块实现与手机 APP 间通信。软件主要包括串口通信、经纬度处理、语音编解码、蓝牙串口通信和辅助功能。

图 6 系统硬件结构图

2.1 硬件结构

2.1.1 关键模块

微处理器采用 STM32F103RBT6。该芯片属于 STM32F103 系列,采用 ARM Cortex-M3 内核,片内 FLASH 容量为 128 k。RNSS 模块为 ATGM336H, RDSS 模块为 FB3514,蓝牙模块为 RF-BM-S02A。

2.1.2 声码器模块

基于开发声码器的正弦激励线性预测算法,自主研发的低码率声码器芯片可以在 600 bit/s 速率下合成较高质量的语音。芯片采用 UART 接口与 MCU 连接通信,UART 波特率为 9 600 bit/s,数据格式为 8N1,用户可以通过 UART 接口实现语音编码数据读写,且该过程是异步、全双工的。并与处理器之间以定长帧进行通信,帧长为 8 字节。每 75 ms,输出和接收 1 帧数据。帧结构字段定义如下:

Header_1(B1): 1 byte,帧头,固定为 0x4C

Header_2(B2): 1 byte,帧头,固定为 0x4E

Data(B3-B8): 语音数据

2.2 程序设计

2.2.1 语音编码转换程序设计

此程序的设计是本系统至关重要的一部分,用来将语音编码数据转化为北斗短报文数据格式,并将短报文发送给 RDSS 模块。在北斗短报文通信中,发送方是以通信申请语句的形式发送短报文的,通信申请语句格式如表 1 所示。

表 1 通信申请语句的数据格式及注释

\$ CCTXA,<1>,<2>,<3>,<4>*hh<CR><LF>	
<1>	接收号码:接收信息的北斗终端卡号
<2>	通信类别:0=特快通信,1=普通通信
<3>	传输方式:0=汉字,1=代码,2=混编
<4>	通信内容,参见注 1

注 1:通信电文内容:

· 传输方式为“0”时,每个汉字以 16 bit 表示,占用 2 个 ASCII 码长,以计算机内码传输;

· 传输方式为“1”时,每个代码以一个 ASCII 码表示;

· 传输方式为“2”时,电文内容首字母固定为“A4”,按先后顺序每 4bit 截取一次,转换成 16 进制数,每个 16 进制数以 ASCII 的形式表示。如数据长度不是 4bit 的整数倍,高位补 0,凑成整数倍。

例如:

ASCII 码: \$ CCTXA,0011504,1,0,美丽的中国欢迎您 * 7A

含义:向北斗终端号为 11504 的用户通过汉字格式发送普通北斗短报文,报文内容为“美丽的中国欢迎您”。

在本设计中,通信申请语句帧头“\$ CCTXA”是固定的,接收卡号可以自行设定,通信类别选“1=普通通信”,传输方式固定采用“1=代码”。因为 RDSS 语句采用 ASCII 码方式传输,所以需要将 16 进制语音编码中的每一位用 ASCII 码表示,如语音编码 0xA5 用‘A’和‘5’2 个字符来表示,然后放入通信申请语句中的通信内容字段。

2.2.2 语音编码解析程序

该程序的设计也是本系统中至关重要的部分,对从接收的北斗短报文中的语音编码信息进行提取,并将其转化为 16 进制编码,然后每隔 6 字节加入帧头 0x4C 和 0x4E。在北斗短报文通信中,接收方接收到的北斗短报文是以通信信息语句的形式呈现的。通信信息语句数据格式如表 2 所示。

表 2 通信信息语句数据格式及注释

\$ BDTXR,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>* hh<CR><LF>	
<1>	信息类别:1=普通通信,2=特快通信,3=通播通信,4=按最新存入电文查询获得通信,5=按发信方地址查询得的通信
<2>	发送号码:发送通信信息的北斗终端卡号
<3>	传输方式,0=汉字,1=代码,2=混编
<4>	发信时间:信息类别为 1、2 或 3 时,此项为空;信息类别为 4 或 5 时,发信时间为被查询的通信电文在中心控制系统注册的发生时间
<5>	通信内容,参见注 1

注 1:通信电文内容:

- 传输方式为“0”时,每个汉字以 16 bit 表示,占用 2 个 ASCII 码长,以计算机内码传输;
- 传输方式为“1”时,每个代码以一个 ASCII 码表示;
- 传输方式为“2”时,电文内容首字母固定为“A4”,按先后顺序每 4bit 截取一次,转换成 16 进制数,每个 16 进制数以 ASCII 的形式表示。如数据长度不是 4bit 的整数倍,高位补 0,凑成整数倍。

例如:

ASCII 码: \$ BDTXR,1,0011504,2,none,A4C4

E3BAC3C4E3BAC3414243444546474831323334353637383930 * 3D

含义:接收到北斗终端号为 11504 的用户通过混编格式发送的普通北斗短报文,报文内容为“你好你好 ABCDEFGH1234567890”。

从通信信息语句的格式可以看出,通信内容位于第五个逗号和第一个星号之间。因此,只要获取这 2 个符号的位置,便可提取语音编码数据。由于接收到的语音编码数据使用 ASCII 码表示,所以还需要将每两个字符转化为一字节 16 进制数,如将字符‘A’和‘5’转化为 0xA5。最后每隔 6 字节加入帧头 0x4C 和 0x4E 即可发送给声码器。

2.2.3 经纬度压缩程序设计

为了实现位置共享,本设计将系统的经纬度信息压缩为 6.5 字节,然后和语音编码一同转换成北斗短报文,并发送给 RDSS 模块。另一方接收到北斗短报文后,提取出经纬度信息并进行解析,然后通过蓝牙发送给手机端,用户便可在手机端看到通信方的经纬度。另外,北斗卡有通信容量和通信频度的限制,例如,“北斗一号”民用三级北斗卡每次只能发送 78.5 字节的数据,“北斗三号”民用三级北斗卡每次可发送 2 000 字节的数据,通信频度都为 1 分钟一次。因此,对于一次通信,为使语音编码数据有更大的传输空间,必须对经纬度信息进行压缩^[13]。

传统的 GPS 压缩算法把经纬度信息当做字符串来处理。本设计则将预处理后的经纬度当作整数来处理,虽然压缩率与 Huffman 编码算法及 Golomb-Rice 编码算法相近,但代码简单,只需要自定义一个简单且可以将字符串转化为整数的函数,并做简单的位操作即可,而且解析起来十分简单,对系统的实时性几乎无影响^[14]。下面进行详细说明。

假设经过预处理后,纬度数据为字符串“bbmmmmmm”,经度数据为字符串“cccnnnnnn”。经过计算发现,如果将纬度中表示度的字符“bb”放在经度数据字符之后,即变成“cccnnnnnnbb”和“mmmmmm”,然后将二者转化为整数,那么将可以将经纬度数据压缩为 6.5 字节。原因如下:因为纬度取值范围为 0°~90°,经度取值范围为 0°~180°,所以 cccnnnnnbb 最大值为 1800000090,用 16 进制可表示为 0x6B49D25A,即 cccnnnnnbb 在内存中最多占用 4 个字节;mmmmmm 最大值为 59 999,用 16 进制可表示为 0xEA5F,即在内存中最多占用 2 个字

节。再用半个字节表示半球标识符,如用 0001 表示(N,E),0010 表示(N,W),0100 表示(S,E),1000 表示(S,W)。于是就可完整地用 6.5 字节表示经纬度数据,压缩率为 $(17-6.5)/17\approx 61.8\%$ 。

- 经纬度压缩程序的设计思想如下:
- 首先经过预处理,将纬度“bbmmmm”和经度“ccnnnnnn”转化为字符串“ccnnnnnnbb”和“mmmm”;
 - 然后调用自定义的字符串转整数函数分别将以上 2 个字符串转化为整数,即得到 ccnnnnnnbb 和 mmmmm。其中,ccnnnnnnbb 在内存中占 4 个字节,假设用 0x98ABCDEF 表示;mmmmmm 在内存中占 2 个字节,假设用 0xDCBA 表示;
 - 再然后分别从这 2 个整数的高四位开始,通过不断向左移动 4 位,将整数的每四位转化为一个 ASCII 码,最终 ccnnnnnnbb 转变成字符串“98ABCDEF”,mmmmmm 转变成字符串“DCBA”;
 - 接着,用对应的 4 位二进制数表示半球标识符,并将其转换为 ASCII 码,假设为“8”;
 - 最后,将所有 ASCII 码按照一定顺序存放在同一个数组中,如“98ABCDEFDCBA8”即可完成压缩编码操作。

3 实验及系统测试结果

本次研究的实验与测试从两方面展开,首先是邀请 10 位同学对语音对讲过程的合成语音质量进行 MOS 评分。然后,利用串口助手分别对核心的语音通信功能和系统的位置共享功能进行了测试。

3.1 语音质量评估

MOS(mean opinion score)评分是一种国际标准下用来评价系统接收到的经过压缩后的话音质量的评估方法,分为 5 个不同的等级:5 优;4 良;3 一般;2 差;1 劣。本次实验邀请了 10 名同学在相同安静的环境下收听了原始语音与经过北斗语音通信系统合成的语音,并进行了评分,结果如表 4 所示。

表 4 600 bit/s SELP MOS 评分

测试者编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MOS 评分	3	2	3	2	2	4	3	4	3	3

从表中可以得出 600 bit/s SELP 算法的 MOS 得分为 2.9,说明语音具有较高的可懂度,但是语音的清晰度需要进一步优化。

3.2 北斗语音通信功能测试

在进行语音通信功能测试时,为了直观地看到收发的数据,结合声码器发送数据的特点,我们利用串口调试助手每隔 75 ms 发送一帧数据。因为本系统北斗卡的通信容量只有 78.5 字节,而经纬度信息占用了 6.5 字节,所以本系统一次最多发送 12 帧语音编码数据,也即最多发送 1 秒语音。如图 7 所示,串口调试助手每隔 75 ms 向 STM32 处理器发送一帧数据“4C 4E 80 1F 8C 18 0A 40”,表明本系统能正常收发语音。

图 7 语音通信功能测试结果

在本次测试中,共进行了 8 次语音通信功能测试,通信频率为 60 s。最后,8 次测试都能正常地收发语音,而且接收的语音听起来清晰。因此,测试结果表明北斗语音通信功能正常。

3.3 位置共享功能测试

首先测试系统的经纬度压缩功能。测试时,本系统处于东经 108°45′33.78″、北纬 34°02′16.26″。根据程序的设计思想,经纬度的压缩编码应为 0xE2405A04FD801。如图 8a) 所示,进行语音通信时,系统接收到的北斗短报文后 13 个字符为 E2405A04FD801,表明系统的经纬度压缩功能正常。

a) 经纬度压缩功能测试结果

b) 经纬度解析功能测试结果

图 8 经纬度压缩及解析功能测试结果

然后测试系统的经纬度解析功能。测试时,在接收到 RMC 语句中,经纬度信息为“3 402.274 6,N, 10 845.557 1,E”。根据程序设计思想,解析出来的经纬度应为“N3402274 E1084557”。如图 8b)所示,可知系统的经纬度解析功能正常。

4 结 论

区别于 GPS 等其他导航系统,中国北斗独有的短报文信道能够实现双向通信功能,为此,本文研发了适配北斗短报文信道的 600 bit/s 声码器,实现了双向保密语音和定位同传的通信系统。首先,围绕

整个系统的硬件结构阐述了各个模块工作原理及功能;其次,从程序设计上把语音编码与北斗短报文传输协议对接,实现通过北斗卫星进行语音通信与位置传输的功能;最后,利用串口调试助手打印了语音编码数据及北斗收发信息,并进行了语音对讲实验。实验测试结果的定位信息准确,语音质量达到 MOS 2.9 评分,可懂度较高。本文工作对于户外通信和应急搜救等领域具有非常重要的理论研究价值和市場应用前景。

致谢 感谢宁波海网信息技术有限公司对本文工作进行多轮次指导,并为本文工作提供测试与验证平台。

参考文献:

- [1] 吕雪峰. 北斗卫星导航系统与防灾减灾救灾[J]. 中国减灾, 2018(23): 14-17
LYU Xuefeng. Beidou Satellite Navigation System and Disaster Prevention and Mitigation[J]. Disaster Reduction in China, 2018 (23): 14-17 (in Chinese)
- [2] 王海涛. 应急通信发展现状和技术手段分析[J]. 电力系统通信, 2011, 32(2): 1-6
WANG Haitao. Analysis on Current Status of Emergency Communication and Its Technical Means[J]. Telecommunications for Electric Power System, 2011, 32(2): 1-6 (in Chinese)
- [3] TANDEL M, SHAH V, PATEL B. Implementation of CELP Coder and to Evaluate the Performance in Terms of Bit Rate, Coding Delay and Quality of Speech[C]//International Conference on Electronics Computer Technology, 2011
- [4] 苏日娇,李绍胜. SELP 低速率语音编码算法优化及实现[EB/OL]. (2012-12-31) [2019-12-01]. <http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/201212-1200>
- [5] 石乔林, 韦凯, 吴辉. 一种基于 MELP 模型 600bps 声码器的设计[J]. 电子与封装, 2012(10): 28-30
SHI Qiaolin, WEI Kai, WU Hui. A 600bps Speech Coder Based on MELP[J]. Electronics & Packaging, 2012(10): 28-30 (in Chinese)
- [6] 李强, 舒勤军, 谢虹恩, 等. 一种基于混合 MELP/CELP 的 4kbit/s 声码器[J]. 重庆邮电大学学报, 2017, 29(2): 143-148
LI Qiang, SHU Qinjun, XIE Hongen, et al. A 4 kbit/s Vocoder Based on Hybrid MELP/CELP[J]. Journal of Chongqing University of Posts & Telecommunications, 2017, 29(2): 143-148 (in Chinese)
- [7] 孙凤梅, 薛颜, 李克靖. 基于 TMS320F28335 的声码器设计与实现[J]. 电子设计工程, 2018, 26(20): 189-193
SUN Fengmei, XUE Yan, LI Kejing. Design and Implementation of a Vocoder Based on TMS320F28335[J]. Electronic Design Engineering, 2018, 26(20): 189-193 (in Chinese)
- [8] ROWE D G. Techniques for Harmonic Sinusoidal Coding[D]. Adelaide: University of South Australia, 1997
- [9] LU T, ZHAO X. An MELP Vocoder Based on UVS and MVF[C]//International Conference on Machine Learning & Intelligent Communications, 2016
- [10] 何丹丹. 600bps 语音编码算法研究和实现[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2015
HE Dandan. Research and Implementation on 600bps Speech Coding Algorithm[D]. Xi'an: Xidian University, 2015 (in Chinese)
- [11] 李强, 张玲, 朱兰. 一种甚低码率声码器的设计[J]. 重庆邮电大学学报, 2018, 30(6): 776-782
LI Qiang, ZHANG Ling, ZHU Lan. Design of an Ultra-low Bit Rate Vocoder[J]. Journal of Chongqing University of Posts & Telecommunications, 2018, 30(6): 776-782 (in Chinese)
- [12] 刘可文, 彭文振, 熊红霞, 等. 线性预测(LPC)技术及其实现方法[J]. 凉山大学学报, 2001, 3(1): 5-8

LIU Kewen, PENG Wenzhen, XIONG Hongxia, et al. The Fundamental of LPC Technology and Its Realization Methods[J]. Journal of Liangshan University, 2001, 3(1): 5-8 (in Chinese)

[13] 谭鹏源. 基于嵌入式 C 语言的北斗语音对讲系统开发[D]. 西安: 西北工业大学, 2019

TAN Pengyuan. Development of Beidou Voice Intercom System Based on Embedded C language[D]. Xi'an: Northwestern Polytechnical University, 2019 (in Chinese)

[14] 陈耀立. GPS 数据压缩算法的研究与应用[D]. 长沙: 湖南大学, 2015

CHEN Yaoli. Research and Application of GPS Data Compression Algorithm[D]. Changsha: Hunan University, 2015 (in Chinese)

Voice and Position Simultaneous Communication System Based on Beidou Navigation Constellation

AO Zhen¹, LI Feng¹, MA Qiang², HE Guiqing¹

(1.School of Electronics and Information, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China;
2.Shaanxi Radio Monitoring Station, Xi'an 710065, China)

Abstract: Considering China Beidou has unique two-way communication capability for short messages that are not available in other navigation systems such as GPS, a 600bps vocoder adapted to the short message channel of Beidou is developed. The sinusoidal excitation linear prediction algorithm is adopted by the vocoder to achieve voice communication with clear communication quality. Furthermore, a coordinate compression algorithm for processing positioning information is designed to provide more transmission space for speech encoded data. Based on the above-mentioned results, a communication system that only the Beidou navigation system is used to complete two-way secure voice and positioning simultaneous interpretation is realized. The system firstly uses a voice conversion program to convert the voice coded data obtained by the vocoder codec module into the Beidou short message data format; and then the voice code analysis program and the latitude and longitude analysis program is used to parse the voice code and location information; Finally, the experimental results of voice communication and positioning transmission are verified on the Beidou short message transceiver, and the subjective MOS test score indicates that the way is paved for the practical use of Beidou short message voice communication.

Keywords: Beidou short message; SELP; low rate speech coding; coordinate compression; voice and positioning simultaneous communication system